

МИКШЕРЫ УСИЛИТЕЛИ
Микшеры Усилители серии MMA

Микшеры усилители на 5 зон со встраиваемыми модулями



MMA 120X & 240X

MMA 120X & 240X микшеры усилители на 5 зон класса D для использования в коммерческих и промышленных объектах. 120 и 240 Вт выходной мощности соответственно. Возможно подключение модуля источника музыки и 5 микрофонных Page станций. 5 отдельных линий, низкоомный выход, микрофонные и линейные выходы делает эти микшеры подходящими для любых систем. Усилители предназначены для проигрывания фоновой музыки и речевых сообщений на 5 зон. Один слот для модулей источников музыки, 6 микрофонных/линейных входов, регулировка усиления, фантомное питание, приоритет входа, графический эквалайзер, переключатель на пять зон.



| Технические характеристики | MMA 120X | MMA 240X |
|-----------------------------|---|----------|
| Выходная мощность | 120 Вт | 240 Вт |
| Напряжение питания | - 230 В/ 50 Гц | |
| Выходы | Низкоомный выход - 4 Ом (Phoenix разъем) Высокоомный выход - 100 В (Phoenix разъем) | |
| Входы | Microphone: Чувствительность - 50 dBu, Разъемы - Симметричный XLR, 6.3 мм TRS Jack Line: Чувствительность 30 dBu, Разъемы - Стереo RCA Remote mic: Чувствительность 40 dBu, Разъемы - Phoenix Link in: Чувствительность - 17 dBu, Разъемы - 6.3 мм TS Jack Amp in: Чувствительность - 0 dBu, Разъемы - 6.3 мм TS Jack Remote paging: Разъемы - RJ45 | |
| Фантомное питание | 15 В (макс.) | |
| Частотный диапазон | 80 Гц - 15 кГц | |
| Эквалайзер | 125 Гц, 250 Гц, 500 Гц, 1 кГц, 2 кГц, 4 кГц, 8 кГц, ± 12 дБ | |
| КНИ | 0,5% | |
| Отношение сигнал/шум | 75 дБ | |
| Размеры | 420 мм x 320 мм x 88 мм | |
| Вес | 9,76 кг | 10,5 кг |
| Дополнительное оборудование | Микрофонная Page станция на 5 зон. | |